

## Гарантия



Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate», приобретенный с настоящим гарантийным талоном, и действует 12 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

### Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия; использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца

### Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»  
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,  
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)  
**www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru**

## ПАСПОРТ

### GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate

Москва  
2018

## Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретённого продукта.

GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate предназначен для подключения телефонных аппаратов или офисных АТС к сети сотовой связи GSM. Шлюз обеспечивает телефонизацию мобильных и стационарных объектов в тех местах, где установка проводной линии невозможна или экономически неоправданна.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:

+7(495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно).

### Модель и серийный номер:

#### Комплектация:

- GSM-шлюз TELEOFIS OfficeGate
- GSM-антенна
- Блок питания 12В
- Телефонный кабель
- Кабель mini-USB
- Паспорт устройства с гарантийным талоном

#### Технические характеристики:

- GSM-модуль: Telit GL868-Dual V3
- Диапазоны частот: EGSM900/DCS1800 МГц
- Выходная мощность: 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800)
- Голосовая связь: 2G/GSM
- Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR
- Сервисы: USSD, SMS (при установке специального ПО)
- Телефонный интерфейс FXS:
  - Разъём – 6P6C (PHONE)
  - Напряжение в линии (трубка положена): 45-50В
  - Напряжение вызывного сигнала: не менее 110В
  - Ток линии (трубка поднята): 20 - 41 мА
  - Частота вызывного сигнала: 20 Гц
  - Форма вызывного сигнала: синусоидальная
  - Длительность сигнала «отбой»: 800 мс (настраиваемый параметр)
- Цифровой интерфейс (PCM) связи формирователя телефонной линии с GSM-модулем
- Стандарт определителя номера (Caller ID): FSK/DTMF
- Разъём для подключения к компьютеру: mini-USB
- Антенна: 3dB, тип – SMA
- Питание (POWER): 8-14В DC, разъём – 6P6C
- Потребляемый ток (при 12В): макс. 500 мА
- Диапазон рабочих температур: -40°С...+65°С
- Габариты корпуса: 95 x 97 x 36 мм
- Масса: 200 гр.

#### Дополнительные возможности:

- Автоматический набор номера (функция BabyCall)
- Определитель номера Caller ID (FSK, DTMF)
- Черный и белый списки абонентов
- Поддержка режима переполюсовки линии
- Управление списками входящих и исходящих звонков
- Быстрый набор номера
- Программа конфигурации OfficeGate Configuration Tool для настройки шлюза через ПК